


설치기기 명 :		원격제어기모델 :	JREMO 2K
설치 장소 :		공 급 자 :	

단동 2점, 단동 3점 및 복동 2점용



RX1수신기

- 모델명 JREMO 2K A : 단동 2점/3점 (AC 전용)
- JREMO 2K B : 복동 2점, (AC 전용)
- JREMO 2K M : 단동 2점/3점 (DC 전용)

■ 송수신기 외형 및 크기

- TX : 43 x 133 x 28 mm, 약150 Gr.
- RX1: 90 x 110 x 105 mm, 약650 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)
- IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)

■ 기동 설정 표준 : MAGNET KEY ON ⇔ ANY P/B ON 기동

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 9 CORE 칼라번호케이블

- 1번 : 흑색 2번 : 갈색 3번 : 적색 4번 : 오렌지 5번 : 황색
- 6번 : 녹색 7번 : 청색 8번 : 보라 9번 : 회색

■ RELAY SPEC. : "A"CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC/10A, 24VDC/5A

■ FUSE (20MM 유리관 휴즈) AC용 : 1A(F1),10A(F2) DC용 : 10A(F1),20A(F2)

■ 입력전원 AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V등은 옵션)

DC 12 ~ 40V Free Volts (옵션 ~ 60V)

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.

■ 단동 2점식이 표준, 단동 3점식 및 복동 2점식은 옵션임.

- 버튼 A (옵션) : STOP(EMS)용도가 아닌 다른 용도 즉, 조명(TOGGLE 설정), 알람(NORMAL 설정) 등으로 사용. 복동용에는 없음. 단동용에만 설정 가능 옵션.

